

KOTIMAINEN

WALL*e*

LATAUSASEMAT



LATAUSASEMA Walle 16S

Walle 16S Koti on erityisesti omakotitaloille suunniteltu seinäasenteinen latausasema, jonka tyylikäs muotoilu sopii sekä moderneihin että perinteisiin taloihin.

Walle KH+ -ohjaimella voidaan lataus helposti ajastaa esiasetettuihin aikoihin, säätää latausvirtaa sekä vastaanottaa kuormanhallinnan ohjaussignaalia.


Kuormanhallinta pyrkii latausvirtaa säätämällä pitämään suojattavan sulakkeen virran alle valitun raja-arvon. Säätoalue on 6 - 16A / latauslaite, sen rajoissa kuormanhallinta pystyy estämään sulakkeen ylikuormituksen.

UUTUUS LISÄLAITE Walle KH+

on yhteensopiva Walle 16S-latausasemaan.



Lisää laitteesta



Kotimaiset Walle latausasemat tarjoavat parhaan yhdistelmän:

■ LUOTETTAVUUTTA
POHJOISIIN OLOSUHTEISIIN

■ HELPPOA HUOLTOA JA
VARAOSIEN SAATAVUUTTA

■ 5 VUODEN TAKUUN

Walle KH+

Lataa heti.....Lataus käynnistyy heti
Yö, lyhyt (3h).....Lataus alkaa klo 02.00
Yö, pitkä (6 h).....Lataus alkaa klo 0.00

Huom! Jos valitset yöajastetun latauksen yöllä, esim kello 03.00, lataus käynnistyy välittömästi ja kestää niin kauan kuin yötä on jäljellä.



Sähköautoa
lataawalle

Tekniset tiedot:

Walle 16S

Koko:	192 x 277 x 98
Latausteho:	11 kW
Latausvirta:	16 A
Vaiheet:	3
Latausliittimien määrä:	1
Latausliitäntä:	Type 2
Paino:	6,4 kg
IP-luokitus:	IP44
Iskunkestävyys:	IK10
Kotelon materiaali:	Teräs/alumiini
Asennustapa:	Seinä
Vikavirtatunnistin:	DC 6 mA
Käyttö- ja säilytyslämpötila:	-30 +40 °C

Varusteet

Kiinteä latauslatauskaapeli Type 2
seinäasennus

Väri vaihtoehdot: Valkoinen, musta

Ohjainlaitteen ominaisuudet (lisävaruste)

Virransäätö 6/10/16 A

Yösähköajastus

Langattoman kuormanhallinnan valmius

WALLE
www.wallelaturit.fi

Trafomic Oy, Tuotekatu 15, 21200 Raisio
+358 (0)2 437 5000, info@trafomic.fi

TRAFOMIC